

EXTERNER ORDERMAN NFC- UND ORDERCARD MULTILESER



Technische Daten

- | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------------|--|
| • Frequenz | 125kHz, 134,2kHz (LF) / 13,56MHz (HF) | • Schreib-/Lesedistanz | Bis zu 100 mm (abhängig vom Transponder) |
| • Gehäuse | Material ABS UL94-V0, Farbe schwarz | • HOST-Schnittstelle | USB |
| • Größe | Desktop Reader: 88mm x 56mm x 18mm (Länge/Breite/Höhe) | • Betriebsarten | USB keyboard emulation
- USB virtual COM port – transparent |
| • Stromversorgung | 4,3V ... 5,5V via USB-Kabel, Spannungsbereich 3.3V - 5.5V | • Betriebssysteme | Windows XP und neuere Versionen, Mac OS, Linux |
| • Betriebstemperatur: | -25°C~80°C | • Übertragungsgeschwindigkeit | Host: USB: Full Speed (12Mbit)
RS232: bis 115.200 Baud / Air: bis 848kbit/s |
| • Lagertemperatur: | -45°C~85°C | • MTBF | 500.000 Stunden |
| • Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% | • Garantie | 12 Monate |
| • Gewicht | Ca. 20 g (ohne Gehäuse) | • Zertifizierungen | FCC, CE, RoHS, IC, ACA, VCCI |

Unterstützte Transponder

- | | |
|--|--|
| • Ordercard | • ISO18092 / NFC |
| • 125kHz / 134.2kHz | NFCIP-1: Active and passive communication mode, NFC Forum Tag Type 1-4 Sony FeliCa ¹⁾ |
| 4100, 4102, 4200, Casi Rusco, HITAG 1, HITAG 2, HITAG S, MIRO, TIRIS/HDX, UNIQUE ISO14443A | • ISO15693 |
| Mifare Classic 1k & 4k, Mini, DESFire EV1, Plus S&X ³⁾ , Pro X ³⁾ , SmartMX ³⁾ , Ultralight, Ultralight C, SLE44R35, SLE66Rxx (my-d move) ³⁾ , PayPass ³⁾ | EM4x33 ³⁾ , EM4x35 ³⁾ , HID iCLASS ²⁾ , ICODE SLI, Legic Advant ²⁾ , M24LR16/64, Tag-It, SRF55Vxx (my-d vicinity) ³⁾ , PicoPass ³⁾ |
| • ISO14443B | |
| Calypso ³⁾ , CEPAS ³⁾ , Moneo ³⁾ , PicoPass ³⁾ , SRI512, SRT512, SRI4K, SRX4K | |

¹⁾Verschlüsselung wird nicht unterstützt ²⁾Nur UID ³⁾Nur UID/PUPI

Weitere Informationen unter www.orderman.com

Orderman GmbH, Bachstraße 59, 5023 Salzburg, Österreich.
Tel.: +43/(0)662/65 05 61-0, Fax: +43/(0)662/65 05 61-20,
office@orderman.com

Spanien: Orderman Iberica, S.L., c/Arturo Baldasano, 7 bajo, E-28043 Madrid.
Tel.: +34/(0)91/51 04 240, Fax: +34/(0)91/51 04 241,
oficinaiberica@orderman.com

Italien: Orderman Italia srl, via Perathoner 5, I-39100 Bolzano.
Tel.: +39/(0)471/30 11 97, Fax: +39/(0)471/98 11 95,
info@orderman.it, www.orderman.it

Änderungen im Interesse des technischen Fortschritts vorbehalten. Die gezeigten Modelle können je nach landesspezifischen Anforderungen variieren.

Orderman GmbH behält sich das Recht vor, das Systemdesign oder Funktionen zu ändern. Technische Beschreibungen können nicht als Grundlage für einen Kaufvertrag dienen. Wir übernehmen keine Haftung für Druckfehler.

